

ARCTIS NOVA 7X WIRELESS

PRŮVODCE INFORMACEMI O PRODUKTU

OBSAH

Obsah	2
Obecné informace	3
Přehled produktu	5
Nastavení	7
Napájení	8
Párování	9
Bluetooth	10
Chatmix	11
Mikrofon	12
Perfektní tvar	13
Regulační	14

OBEČNÉ INFORMACE

OBSAH BALENÍ

Souprava sluchátek Arctis Nova 7X Wireless

Bezdrátový hardwarový klíč

Kabel adaptéru USB-A

Nabíjecí kabel

KOMPATIBILITA SE SYSTÉMY

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

PlayStation 5


PlayStation 4

MOBIL

Nintendo Switch

Mac

SOFTWARE



Nastavit vlastní ekvalizér a ovládat mikrofon můžete s použitím Engine v softwaru SteelSeries GG.


GG obsahuje také další úžasné aplikace, jako je Sonar, průlomový nástroj v oblasti herního zvuku, který umožňuje poslouchat to nejdůležitější s použitím nejmodernějších nástrojů pro přenos zvuku.

 **STÁHNOUT TEĎ**
steelseri.es/gg

PŘEHLED PRODUKTU

SOUPRAVA SLUCHÁTEK

- 1 Elastický náhlavní most*
- 2 Náušníky AirWeave*
- 3 Sklopný mikrofon ClearCast
- 4 LED kontrolka ztlumení mikrofonu
- 5 Kolečko pro ovládání hlasitosti
- 6 ChatMix Dial
- 7 Tlačítko napájení
- 8 LED indikátor napájení
- 9 Tlačítko Bluetooth
- 10 LED indikátor Bluetooth
- 11 Kabelový audio konektor 3,5 mm
- 12 Tlačítko pro ztlumení mikrofonu
- 13 Nabíjecí konektor USB-C




BEZDRÁTOVÝ HARDWAROVÝ KLÍČ

- 14 Bezdrátový hardwarový klíč*
- 15 Přepínač bezdrátového režimu
- 16 Tlačítko pro párování
- 17 Stavová LED kontrolka



PŘÍSLUŠENSTVÍ*


- 18 Kabel adaptéru USB-A*
- 19 Nabíjecí kabel*



NASTAVENÍ


PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ XBOX

Nastavte **Přepínač bezdrátového režimu (15)** na hardwarovém klíči na „Xbox“.




JINÉ PŘIPOJENÍ K USB-C

Nastavte **Přepínač bezdrátového režimu (15)** na hardwarovém klíči na „USB“.



JINÉ PŘIPOJENÍ K USB-A

Nastavte **Přepínač bezdrátového režimu (15)** na hardwarovém klíči na „USB“.



NASTAVENÍ ZVUKU PRO PLAYSTATION 5

NASTAVENÍ PS5 > VÝSTUP ZVUKU

Výstup do sluchátek

Veškerý zvuk

NASTAVENÍ PS5 > VÝSTUP ZVUKU > HLASITOST

Sluchátka

Nastavení na max.

NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ ZAP./VYP.

Stisknutím a podržením **Tlačítko napájení (7)** 1 sekundu zapnete/vypnete soupravu sluchátek.

Když je souprava sluchátek zapnutá a připojená, zvýší se jas **Stavová LED kontrolka (17)** na hardwarovém klíči.

NABÍJENÍ

Chcete-li soupravu sluchátek nabít, připojte **Nabíjecí kabel (19)** ze soupravy sluchátek **Nabíjecí konektor USB-C (13)** ji k libovolnému zdroji napájení přes USB.

Barva **LED indikátor napájení (8)** indikuje úroveň nabití baterie.

Zelená 100–50 %

Žlutá 49–15 %

Červená 14–5 %

Červená (rychle blikající) 4–1 %

PÁROVÁNÍ

Poznámka: Souprava sluchátek a hardwarový klíč se dodávají ve spárovaném stavu.

Potřebujete-li je znovu spárovat:

- 1 Připojte **Bezdrátový hardwarový klíč (14)** k hernímu zařízení.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **Tlačítko pro párování (16)** na hardwarovém klíči 4 sekundy, dokud **LED indikátor napájení (8)** nezačne rychle blikat.
- 3 Když je souprava sluchátek vypnutá, stiskněte **Tlačítko napájení (7)** a držte ho 4 sekundy, dokud **LED indikátor napájení (8)** nezačne rychle blikat.
- 4 Po úspěšném spárování uslyšíte tón a kontrolka hardwarového klíče **Stavová LED kontrolka (17)** se trvale rozsvítí.

BLUETOOTH

NAPÁJENÍ BLUETOOTH


Bluetooth lze zapnout/vypnout nezávisle na bezdrátovém připojení 2,4 GHz stisknutím **Tlačítko Bluetooth (9)** a jeho podržením po dobu 1 sekundy.

PÁROVÁNÍ

Při vypnutém Bluetooth stiskněte **Tlačítko Bluetooth (9)** a podržte ho 4 sekundy.

MULTIMEDIÁLNÍ OVLADAČE

-  Přijmout/ukončit hlasový hovor
Jednou stiskněte **Tlačítko Bluetooth (9)**
-  Přehrát/pozastavit hudbu
Jednou stiskněte **Tlačítko Bluetooth (9)**
-  Přeskočit skladbu
Dvakrát stiskněte **Tlačítko Bluetooth (9)**
-  Předchozí skladba
Třikrát stiskněte **Tlačítko Bluetooth (9)**




Poznámka: **Tlačítko napájení (7)** lze používat k ovládání multimédií stejným způsobem.

CHATMIX

Chcete-li ovládat ChatMix na PC, nainstalujte nejdřív software SteelSeries GG: steelseries.com/gg


Ve střední poloze **ChatMix Dial (6)** jsou hra i chat nastaveny na plnou hlasitost. Otáčením **ChatMix Dial (6)** směrem k chatu se sníží hlasitost hry a naopak.



MIKROFON

SKLOPNÝ MIKROFON




Po vyjmutí z krabice je **Sklopný mikrofon ClearCast (3)** sklopený. Chcete-li mikrofon použít, posouvejte jej od soupravy sluchátek, dokud nedosáhne zcela vyklopeného stavu.



UMÍSTĚNÍ

Umístěte **Sklopný mikrofon ClearCast (3)** v blízkosti koutku úst, přední stranou k sobě.


Poznámka: Mikrofon by se neměl používat ve sklopeném stavu.




PERFEKTNÍ TVAR

SKLOPNÝ MIKROFON

- 1 Soupravu sluchátek můžete nastavit dvěma způsoby.



- 2 Změňte polohu **Elastický náhlavní most (1)** na jedné nebo obou stranách, abyste dosáhli požadovaného napětí a ohybu.





Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)

- a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz
- b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - EIRP: GFSK: 5.14 dBm (Headset/SRD)
 - EIRP: GFSK: 5.63 dBm (Headset/BT)
 - EIRP: 8DPSK: 5.58 dBm (Headset/BT)
 - EIRP: GFSK: 8.94 dBm (Transceiver-XBOX/SRD)
- c. Firmware Version: V1.0 (Headset); V1.0 (Transceiver)



UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.steelseries.com



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Turkey RoHS Compliance

Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



Safety Guideline for Lithium Battery

This battery must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: ZHK-HS31 (Wireless Headset)

FCC ID: ZHK-HS31TXX(Transceiver)

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

"CAUTION!"

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY PACK IS NOT REPLACE BY SAME TYPE AS SPECIFIED BY THE MANUFACTURER.

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.

1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (-) is reversed.
2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to the explosion that might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
5. If any electrolyte flows out of this battery pack when touching the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.

"MISE EN GARDE!"

RISQUE D'EXPLOSION SI LE BLOC-PILES N'EST PAS REMPLACÉ PAR LE MÊME TYPE QUE SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT.

Veuillez suivre tous les avertissements et mises en garde ci-dessous lors de l'utilisation de cette batterie pour éviter tout dommage ou danger.

1. La polarité (+) et (-) de la batterie ne doit pas être connectée et chargée à l'envers. Risque d'explosion si la polarité (+) et (-) de la batterie est inversée.
2. Gardez cette batterie à l'écart du feu et des sources de chaleur élevées en raison de l'explosion qui pourrait se produire. Ne placez pas votre batterie près d'un radiateur ou d'un endroit chaud.
3. Cette batterie ne doit pas être heurtée ni impactée. Ce bloc-batterie ne doit pas non plus être traité avec des objets tranchants ou vifs.
4. Cette batterie ne doit pas être exposée à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
5. Si un électrolyte s'écoule de cette batterie lorsque vous touchez les yeux et la peau de l'utilisateur, consultez immédiatement un médecin.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction

Headset IC: 9638A-HS31

Transceiver IC: 9638A-HS31TXX



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



1. 상호명: SteelSeries ApS.
2. 기기명칭: Wireless Headset / Transceiver
3. 모델명: HS31 / HS31TXX
4. 인증번호: R-R-SS4-HS31 / R-R-SS4-HS31TXX
5. 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

锂电池安全使用指南:

注意: 电池若未正确更换, 可能会爆炸, 请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置, 请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

1. 电池极性(+)和(-)不得相反连接, 充电电池极性如果电池极性反转, 则有爆炸危险。

2. 请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方，否则可能会因高热源而发生爆炸。
3. 电池组不得受撞击，也不能用任何尖锐的物体去穿刺。
4. 该电池组无防水功能，不得暴露于潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。
5. 电池若是膨胀请勿继续使用

微功率设备产品使用说明：

- (一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- (三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- (五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关部门的规定；
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

低功率射頻器材技術規範：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性(+)和(-)不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。

請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸(60°C以上)。

電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。

該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

電池若是膨脹請勿繼續使用

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，
以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；
上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

Region	Address	Telephone
Asia 亞洲	4F and 4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.) 新北市中和區建一路186號4F及4F.-4	+886 2 8227 1999
Europe	Havneholmen 8, 1st Floor, DK-2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 702 500 75
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from steelseries.com

Complies with
IMDA Standards
DA 106032

Singapore approval (IMDA)



Custom Union Compliance.

(Russia / Belarus / Kazakhstan / Armenia / Kyrgyzstan)



Malaysia Approval (SIRIM)



ACMA Compliance
(Australia/ New Zealand)



Direct Current

Product Name (產品名稱/产品名称): Wireless Headset (耳機/耳机)

Model No. (型號/型号): HS31

Rated (規格/规格): 5V  500mA

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Product Name (產品名稱/产品名称): Transceiver (收發器/收发器)

Model No. (型號/型号): HS31TXX

Rated (規格/规格): 5V  100mA

Made in China (中國製造/中国制造)

Operating Temperature: 0 to + 40 °C

產品使用環境溫度: 0 - 40度



Více informací na steelseries.com